Abcom Cryptobox 650 DVB-S und DVB-C

Software auf den Receiver aufspielen:

Software von USB > Receiver Menu – Einstellungen – USB Update – ***.Bin Datei wählen – OK – JA – OK für Start

Software von Receiver > USB Menu – Einstellungen – USB Update – gelbe Taste – "alle Daten auf USB speichern" – Namen vergeben – blaue Taste

ORF Karte (Chip nach unten)

Programmliste:

Mit Taste **OK** aufrufen.

Rote Taste ---- Umschalten auf "Alle Kanäle"

Programme verschieben:

V1: einzelne Programme verschieben:
Menu – Programme verwalten – z.B. TV Programme – rote Taste für Bewegen – Programm markieren, OK – verschieben – OK – Exit
V2: mehrere Programme verschieben:

Menu – Programme verwalten – z.B. TV Programme – rote Taste für Bewegen – Programm markieren, mehrere Programme mit blauer Taste auswählen – Platz markieren wo die markierten Programme eingefügt werden sollen und OK –Exit, Exit ….

Programme speichern:

Die Programmliste kann am Gerät gespeichert werden damit nach einem Werksreset wieder die gewünschte Programmliste aktiviert werden kann.

Menu – Programme verwalten – Programmliste verwalten – Senderliste speichern - Exit, exit

Werksreset: Menu – Installation – Werkeinstellungen -

Nach Werksreset: Deutsch – rote Taste – exit Menu - Programme verwalten – Programmliste verwalten – Senderliste laden – Ja - Exit, exit

Programmliste aktualisieren - Suchlauf:

Satellitenfernsehen DVB-S:

Menu – Installation – Antenneneinstellungen – unter Suchlauf Starten – z.B. Satellit durchsuchen wählen - Nein – OK – Netzwerksuche auf ja - OK Exit

Kabelfernsehen DVB-C:

Variante mit LCN: Menu – Installation – manueller Suchlauf – (Symbolrate und Qam vorgeben) – unter Transponder einen belegten Träger wählen -rote Taste – Netzwerksuche auf ja – Exit Unter Menu – Einstellungen – Systemeinstellungen - LCN auf ja oder nein

Variante ohne LCN: Menu – Installation – Autom. Suchlauf (dauert ein wenig [©])

Zeiteinstellung:

Menu – Einstellungen – Zeiteinstellungen – Zeiteinstellungen

Festplatte einhängen

Festplatte mittels USB am Gerät anschließen. Üblicher Weise keine weiteren Einstellungen notwendig