LEGACY SYTEME
5-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER

Einzelschalter mit Netzteil für 6-32 Teilnehmer

- Aktiver terrestrischer Eingang
- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C



Typ			MSE 506 N		MSE 508 N		MSE 512 N	
Artikel-Nr.			57003299		57003300		57003301	
Frequenzbereich		MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge			1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver			6		8		12	
Verstärkung		dB	-2	0...+5	-2	0...+5	-2	-1...+4
Rückwegdämpfung Stammleitung		dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	dB	30		30		30	
	SAT/TER	dB	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA$_3$	dBµV		101		101		101
	60 dB IMA$_3$	dBµV	90		90		88	
Netzanschluss		V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB		mA	max. 500		max. 500		max. 500	
Leistungsaufnahme*		W	3,0		3,0		5,5	
Maße		mm	222 x 110 x 57		222 x 110 x 57		310 x 110 x 57	
Gewicht		kg	0,2		0,2		0,3	

* ohne LNB

Typ			MSE 516 N		MSE 524 N		MSE 532 N	
Artikel-Nr.			57003302		57003303		57003304	
Frequenzbereich		MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge			1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver			16		24		32	
Verstärkung		dB	-2	-1...+4	-2	-6...0	-2	-6...0
Rückwegdämpfung Stammleitung		dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	dB	30		30		30	
	SAT/TER	dB	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA$_3$	dBµV		101		101		101
	60 dB IMA$_3$	dBµV	88		91		91	
Netzanschluss		V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB		mA	max. 500		max. 500		max. 500	
Leistungsaufnahme*		W	5,5		6,5		6,5	
Maße		mm	310 x 110 x 57		324 x 140 x 63		324 x 140 x 63	
Gewicht		kg	0,3		0,95		0,95	

* ohne LNB